

P-70, P-1500

Blocs d'alimentation portatifs

Les blocs d'alimentation portatifs sont des unités d'inspection pratiques et économiques qui sont utilisées dans une large gamme d'applications de particules magnétiques qui ne nécessitent qu'une puissance modérée. Ils sont idéaux pour les pièces volumineuses ou lourdes, l'équipement mobile en service ou les soudures sur le chantier.

AVANTAGES

- Trouver les défauts de surface avec le courant alternatif; connexion du câble de commutation au courant continu demi-onde (HWDC) pour les défauts près de la surface
- Localisez les défauts dans n'importe quelle direction à l'aide de l'électrode, de conducteur central, de bobine (enveloppez la partie avec 3 à 5 tours de câble)
- Contrôle de courant à variation continue
- Tous les blocs d'alimentation portatifs P-70 et P-1500 sont livrés avec un câble de télécommande de 15 pi/4,5 m (NP 626797)

CARACTÉRISTIQUES

- Démagnétisez vos pièces en mode CA en tournant lentement le cadran de courant à zéro
- Disjoncteur à réarmement automatique intégré
- Peut être utilisé comme source d'alimentation principale pour le système d'inspection de banc modulaire Magnaflux MAG Kit (NP 628834)


P-70

P-1500

SPÉCIFICATIONS

Tableau comparatif des unités		
	Modèle P-70	Modèle P-1500
Empreinte	17,5 po L x 9 po L x 8 po H 44,5 x 23 x 19,1 cm	22 po L x 9,5 po L x 9,5 po H 55,8 x 24,3 x 24,3 cm
Poids	35 lb (15,9 kg)	93 lb (42,2 kg)
Sortie maximale	750 A CA ou 1500 A DC avec bornes de connexion rapide QC-M à QC-F (PN 628833-180)	1500 A CA ou 1500 A DC avec bornes de connexion rapide QC-M à QC-F (PN 628833-180)
Sortie de courant (monophasé)	115 V CA 50/60 Hz Indicateur de champ circulaire 230 V CA 50/60 Hz	230 V CA 50/60 Hz Indicateur de champ circulaire (NP 169799) 460 V CA 50/60 Hz
Courant de ligne	26 Ampères @ 115 VCA 13 A @ 230 VAC	42 ampères @ 230 VCA 21 Ampères @ 460 VCA
Cycle de	2 minutes	2 minutes

ACCESSOIRES ET CÂBLES POUR LE DÉMARRAGE

NUMÉROS DE PIÈCE

	P-70	P-1500
115 V	628822	-
230 V	628826	628824
460 V	-	628825